

Relé Falta Fase Caixa Estreita Cinza

Produto projetado para a perda de fase de motores trifásicos (falta de fase). Pode ser utilizado também para prevenir confusão na inversão das fases, prevenindo danos e perdas no equipamento por queima. Possui design compacto, com boa durabilidade e ótimo custo benefício.



Aliment.: Bivolt 220 380 VCA
 Frequência: 60 Hz
 Precisão 25% +/-3% da tensão nominal
 Repetição: %<1
 Intervalo para desligamento/retardo: 1s
 Temperatura ambiente (operação): 0~60 C°
 Umid. Relat. do Ar: %35~85% s/ condensação
 Caixa em ABS auto extingüível
 Vida mecânica: Aprox. 1.000.000 Hs
 Conexão bornes tipo parafuso (2,0x2,5mm)

DIMENSÕES: Alt. 98mm / Comp.: 75mm / Larg.: 22,5mm

Relé de Tempo Estrela Triângulo

OPERAÇÃO: Ajuste o relé de acordo com o tempo requerido, após a energização a regulação fica armazenada, operando automaticamente o equipamento conforme a regulação pré-estabelecida



Alimentação: 220v 60Hz
 Faixa de Ajustes: 6/15/ 30/ 60 segundos
 Conexão: Bornes e Parafusos
 Peso Aproximado: 0,100 Kg
 Material: (CAIXA): ABS auto extingüível
 Temperatura Ambiente: 0~48 C°
 Umidade Relativa do Ar: 83%
 Tempo de Retorno: 100 ms
 Consumo Aproximado: 3VA

DIMENSÕES: Alt. 98mm / Comp.: 75mm / Larg.: 22,5mm

Relé de Tempo Borne Pressão Estrela Triângulo

OPERAÇÃO: Ajuste o relé de retardo estrela triângulo, ajustando o tempo de retardo no painel frontal, depois de energizar o produto ele começara a operar, porém o motor elétrico permanecerá desligado até a chegada do tempo ajustado passando a funcionar normalmente.



Alimentação: 220VCA / 60Hz
 Faixa de Ajustes: 60 segundos
 Conexão: Bornes e Parafusos
 Peso Aproximado: 0,100 Kg
 Material: (CAIXA): ABS auto extingüível
 Temperatura Ambiente: 0~48 C°
 Umidade Relativa do Ar: 83%
 Tempo de Retorno: 100 ms
 Consumo Aproximado: 3VA

DIMENSÕES: Alt. 107mm / Comp.: 65mm / Larg.: 70mm